

エンジン発電機

■ NES100EI



■ NES220EM



機 種		発電機 80kVA	発電機 125kVA	発電機 200kVA
型 式		NES100EI	NES150EH	NES220EM
メ ー 力 一		日本車両	日本車両	日本車両
仕 様		超低騒音	超低騒音	超低騒音
発電機仕様	周 波 数 (Hz)	50/60	50/60	50/60
	出 力 (三相) (kVA)	80/100	125/150	195/220
	電 圧 (三相) (V)	200/220	200-400/220-440	200-400/220-440
	電 流 (A)	231-155/262-131	361-180/394-197	563-281/577-289
	相 数	三相	三相	三相
	三相・単相同時出力※1	—*2	—*2	—*2
エンジン仕様	総 排 気 量 (ℓ)	6.494	7.961	11.94
	定 格 出 力 (kW)	73.6/91.2	118/140	181/199
	定 格 回 転 数 (回/分)	1,500/1,800	1,500/1,800	1,500/1,800
	燃 料	軽油	軽油	軽油
	燃 料 タ ン ク (ℓ)	200	250	370
	燃 料 消 費 量 (ℓ/h)※3	[9.8]13.6/[12.6]17.6	[14.1]20/[17.6]24	[22.1]30.9/[26.5]36.6
	潤 滑 油 量 (ℓ)	20	24.5	37
寸 法	全 長 (mm)	2,730	3,180	3,840
	全 幅 (mm)	1,050	1,130	1,290
	全 高 (mm)	1,290	1,450	1,750
乾 燥 質 量 (整備質量) (kg)		1,650[1,850]	2,270[2,520]	3,530[3,910]

※1 三相4線と単相3線の同時出力が可能の為、切替が不要です。

※2 三相200V⇄単相100V/200V級の切替スイッチが機械内部にあります。

※3 [50%]75%負担時

・アース棒2本付属となります。